DETECTOR DE CABLES

PCE-191 CB



- **Comprobador en formato de bolsillo**
- **Seguimiento de cables en paredes o canal para cables**
- **Para la detección de interrupciones**
- **Alarma acústica en el lugar de interrupción**
- **Detecta interrupciones de cables en paredes**
- **El cable puede estar bajo tensión, no es necesario sacar los fusibles**

El detector de cables y líneas sirve para la localización de cables y líneas eléctricas que se encentran en la pared. Está compuesto de un transmisor y un receptor. El transmisor posee un conector que se conecta a un enchufe con tensión (máx. 240 V AC) y emite una señal acústica a la línea bajo tensión. Ahora puede seguir la señal del cable con el receptor a través del muro hasta el fusible. Si se encuentra una interrupción del cable, la señal se apaga. El detector de cables y líneas es el aparato ideal para la detección de cables si p.e. desea agujerear paredes y no está seguro si pasan cables por ese lugar. Sucede lo mismo si debe clavar unos clavos, p.e. para colgar un cuadro. También es posible de forma muy sencilla la localización de fusibles no definidos en la distribución eléctrica. Conecte el transmisor a un enchufe del circuito correspondiente y busque con el receptor en la distribución el fusible correcto. Para todas estas búsquedas no es necesario dejar sin tensión las líneas.

Especificación

Datos técnicos generales	
Medición de profundidad	10 cm
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	220 ... 240 V CA | 50/60 Hz
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 9 V Pila de 9 V , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	640 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	55 x 35 x 165 mm
Otras dimensiones	Transmisor: - Largo: 53, Ancho: 28, Alto: 63 mm - Cable: 185 mm
Peso	110 g
Otros pesos	Transmisor: 85 g