INDICATORE DI POTENZA PER INSTALLAZIONE SU GUIDE DIN

PCE-N27D



- **Misura diretta fino a 63 A**
- **Misura di U, I, f, P**
- **Guida di montaggio**
- **Conforme alla direttiva ISO 50001**
- **Impostazione della grandezza**
- **Funzionamento semplice**

L'indicatore di potenza per installazione su guide DIN PCE-N27D misura la corrente in modo diretto fino a 63 A. Ciò consente di collegare l'indicatore di potenza per installazione su guide direttamente sul quadro principale. L'indicatore di potenza PCE-N27D misura tutti i parametri di rete rilevanti come la corrente, la tensione, la potenza e la frequenza. L'indicatore di potenza per installazione su guide DIN PCE-N27D è conforme alla direttiva ISO 50001 sulla gestione dell'energia.

Specifiche

Tensione AC	
Campo di misura	0,01 ... 500 V
Risoluzione	0,01 V
Precisione	±0,5 % FS
Gamma di frequenza	2 ... 500 Hz
Corrente alternata AC	
Campo di misura	0,01 ... 63 A
Risoluzione	0,01 A
Precisione	±0,5 % FS
Gamma di frequenza	45 ... 500 Hz
Potenza attiva	
Campo di misura	-31,5 ... +31,5 kW
Risoluzione	0,1 kW
Precisione	±1 % FS W
Frequenza	
Campo di misura	2 ... 500 Hz
Risoluzione	0,01 Hz
Precisione	±0,02 % FS

Specifiche tecniche generali	
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	H: 8,5 mm
Tempo di riscaldamento	15 min.
Standard di sicurezza	CAT II / 600V, CAT III 300V
Tempo di misurazione	0,5 s
Montaggio	su guida DIN da 35 mm
Dimensioni	Cornice del display: 45 x 53 mm
Area di visualizzazione	-1999 ... 9999
Classe di protezione (dispositivo)	IP00
Alimentazione	230 V AC ±10% | 45 / 65 Hz
Condizioni operative	-10 ... 55 °C , 0 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-25 ... 85 °C , 0 ... 95 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	53 x 110 x 60 mm
Peso	250 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it