DETECTOR DE CABOS

PCE-191 CB



- **Verificador em formato de bolso**
- **Rastreamento de cabos em paredes ou canais de cabeamento**
- **Para a detecção de interrupções**
- **Alarme acústico no local de interrupção**
- **Detecta interrupções de cabos em paredes**
- **O cabo pode estar sob tensão, não é necessário remover os fusíveis**

O detector de cabos e linhas é usado para localizar cabos e linhas elétricas encontrados na parede. Está composto por um transmissor e um receptor. O transmissor possui um conector que se conecta a uma tomada com energia (máx. 240 V CA) e emite um sinal acústico para a linha sob tensão. Então já é possível seguir o sinal do cabo com o receptor através da parede até o fusível. Caso seja encontrada uma interrupção do cabo, o sinal será desligado.

O detector de cabos e linhas é o dispositivo ideal para a detecção de cabos quando, por exemplo, deseje fazer furos na parede e não tem certeza se os cabos passam por esse lugar. O mesmo acontece quando precisamos colocar pregos, por exemplo, para pendurar uma foto. Também é muito fácil localizar fusíveis não identificados na distribuição elétrica. Conecte o transmissor em uma tomada do circuito correspondente e encontre o fusível correto com o receptor na distribuição. Para todas essas procuras, não é necessário deixar as linhas sem tensão.

Especificação

Dados técnicos gerais	
Medição da profundidade	10 cm
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	220 ... 240V AC | 50/60 Hz
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 9 V Pilha de 9 V , Manganês alcalino
Capacidade	640 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	55 x 35 x 165 mm
Outras dimensões	Transmissor: - L: 53 L: 28 A: 63 mm - Cabo: 185 mm
Peso	110 g
Outros pesos	Transmissor: 85 g

PCE Iberica S.L.
Calle Mula 8, 02500 Tobarra
Spain

Teléfono: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es