# MESUREUR DE ROTATION DE PHASE PCE-PI 1

PCE-PI1




- **Usage facile**
- **Pinces crocodile robustes**
- **Mesure triphasée de 40 à 690 V AC**
- **Pas de batteries nécessaires**
- **Sécurité : IEC-61010, CAT III 600 V**
- **Protection IP40**

Le mesureur de rotation de phase possède une carcasse robuste avec un grand écran LCD pour qu'il puisse déterminer de façon facile et commode la direction de rotation des phases et moteurs. De plus, il vous indique sur l'écran des problèmes éventuels d'une phase. Le mesureur de rotation respecte les règlementations CAT III 600 V et IEC-61010. Il est parfait pour déterminer la rotation de phase dans tous les domaines où le courant triphasé s'utilise pour alimenter des moteurs et des systèmes électriques. L'appareil possède une plage de tension de jusqu'à 690 V AC. Avec le mesureur de rotation de phase, vous anticiperez les pannes des moteurs et installations qui pourraient surgir à cause d'une direction de rotation erronée.

## Spécifications

| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| Frequency | 15 ... 400 Hz |
| Type d'écran | LCD |
| Norme(s) | EN 61557-7 , EN 61010 , IEC 61557-7 , IEC 61010 |
| Dispositif de mesure de la consommation de courant | 1 mA DC |
| Normes de sécurité | CAT III 600 V |
| Plage de tension | 40 ... 690 V AC |
| Courant d'essai | 1 mA par phase |
| Langage du menu | Anglais (US), Anglais (GB) |
| Classe de protection | IP40 |
| Alimentation | 40 ... 690 V AC |
| Conditions de fonctionnement | 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r. |
| Conditions de stockage | 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r. |
| Dimensions ( L x L x H ) | 130 x 69 x 32 mm |
| Poids | 130 g |

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr