PCE-PA 7500


235 . 13 V
233 . 27 V
1 . 568 A
0 . 654 A
368 . 9 W
152 . 8 W
0 . 5627
0 . 5627
50 . 00 Hz
50 . 00 Hz
DISP
SETUP
ENTER
TRIGGER
POWER ANALYZER PCE-PA 7500

Specyfikacja

Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy do	2 ... 250 V
Rozdzielczość	0,01 V
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. + 0,1)
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy do	0,001 ... 20 A
Rozdzielczość	0,001 A
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. + 0,1)
Moc czynna	
Zakres pomiarowy do	0,1 ... 5000 W
Rozdzielczość	0,1 W
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. +0,1)
Współczynnik mocy	
Zakres pomiarowy do	0,001 ... 1
Rozdzielczość	0,0001

Ogólne dane techniczne	
Liczba kanałów pomiarowych	3
Długość kabla	2 m
Częstotliwość	10 ... 100 Hz
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz TFT
Rozmiar wyświetlacza	4,3 in
Metoda pomiaru	Trms
Interwał pomiarowy od	0,1 s
Interwał pomiarowy do	5 s
Język menu	Angielski (USA), Chiński, Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	100 ... 240 V AC
Typ złącza	Wtyczka IEC
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 93 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 55 °C , 0 ... 93 % RH
Wymiary (D x S x W)	355 x 265 x 110 mm
Waga	2870 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com