SENSORE DI VIBRAZIONI

PCE-PVS 30-DPD-U



- ****PCE-PVS 30****
- **Uscita: segnale analogico 4 ... 20 mA**
- **Connessione MIL-C-5015**
- **Connettore M6**
- **Differenti range di misura**
- **Robusta struttura**
- ****PCE-DPD-U****
- **Display da pannello multi-segnale**
- **Display a LED da 14 mm a 4 cifre di colore rosso**
- **Dimensioni 96 x 48 mm**

Il sensore di vibrazioni è stato progettato per il controllo continuo della velocità delle vibrazioni. Il sensore di vibrazioni è disponibile in diverse varianti. A seconda del modello, il sensore di vibrazioni differisce nella forma e nel range di misura. Il sensore di vibrazioni misura la velocità delle vibrazioni nel range ± 12,7 mm/s e nel range di frequenze tra 3 e 1500 Hz. La velocità delle vibrazioni misurata viene emessa come segnale di processo 4 ... 20 mA. Il sensore di vibrazione può essere collegato a un controller di processo o visualizzato attraverso un connettore MIL-C-5015. In questo modello il connettore è montato orizzontalmente sul sensore di vibrazioni. Il sensore di vibrazioni viene alimentato con una tensione compresa tra 12 e 24V DC.

Display da pannello multi-segnale per funzionare come voltmetro, amperometro, segnali di processi, temperatura, resistenze, potenziometri e frequenze / Design modulare / Display LED a 4 cifre / Alimentazione universale 110 o 230V AC o 24V DC

Il display da pannello multi-segnale è configurabile per funzionare come voltmetro, amperometro, per segnali di processo (mA) con e senza tensione di eccitazione, temperatura, resistenza, potenziometro e frequenza. Il display da pannello multi-segnale ha una dimensione da 96 x 48 mm e visualizza i valori su un display a LED a 4 cifre. L'intervallo di misura è compreso tra 9999 e -1999 con il punto decimale selezionabile.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Classe di protezione (dispositivo)	IP65
Dimensioni (L x L x A)	199,75 x 85 x 144,5 mm

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it