-ICA

PCE-830-1-ICA



» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy	20 ... 500 V
Dokładność	± 0,5 % ± 5 cyfr
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	0,04 ... 100 A
Dokładność	± 0,5 % ±0,05 A
Przeciążenie	Zabezpieczenie przed przeciążeniem AC 200 A
Kąt fazowy	
Zakres pomiarowy	-180 ... +180 °
Dokładność	± 1 °
Współczynnik mocy	
Zakres pomiarowy	0 ... 1
Dokładność	± 0,04
Częstotliwość	
Zakres pomiarowy	45 ... 65 Hz
Rozdzielczość	0,1 Hz
Dokładność	0,1 Hz

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD
Częstotliwość	50 ... 60 Hz
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar wyświetlacza	4,9 in
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	52420 wartości
Min. interwał zapisu	2 s
Maks. interwał zapisu	3000 min.
Interfejs	RS232, USB
Normy	IEC 61010
Maks. średnica kabla	30 mm
Standard bezpieczeństwa	CAT III 600 V
Język menu	Angielski (USA)
Zasilanie	12V
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	8 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	-10 ... 50 °C , 0 ... 75 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 0 ... 75 % RH
Wymiary (D x S x W)	257 x 155 x 57 mm
Inne wymiary	Cęgi prądowe PCE-6801 / 210 x 62 x 36 mm
Masa	1160 g
Inne masy	Cęgi prądowe PCE-6801 200g