VARMEKAPPE

PCE-HM 1000



- **Effekt 350 W**
- **Driftstemperatur 0 ... 450 °C**
- **Kort opvarmningstid**
- **Til rundkolber på op til 1000 ml**
- **Med drejeknap**
- **Med indbygget controller**
- **Kontinuerlig drift**

En varmekappe er et hjælpemiddel, der anvendes i laboratorier. En varmekappe kan bruges til at opvarme eller temperere forskellige prøver og kemikalier i laboratoriet. Apparatet har et hæklet net indvendigt, hvor rundkolben kan hænges op for derefter at blive opvarmet. Rundkolben er den typiske form på de glasbeholdere, der placeres i en varmekappe.

Rundkolben er en beholder på op til 1000 ml, som kan rumme den tilsvarende mængde væske. Temperaturområdet for en varmekappe går fra 0 ... 450 °C, og temperaturen indstilles direkte på en varmekappe ved hjælp af en trinløst regulerbar drejeknap. Den korte opvarmningstid bidrager til, at brugeren sparer tid. Ved behov for en varmekappe med en anden kapacitet eller et andet temperaturområde findes der andre varmekapper i produktudvalget.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Kabinet	Koldvalset stål med malet overflade
Dimensioner	Indvendig Ø150 mm x 77 mm
Ydeevne	350 W
Driftstemperatur	0 ... 450 °C
Stempelvolumen	1000 ml
Strømforsyning	230 V AC / 50 Hz
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Driftsbetingelser	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	260 x 260 x 220 mm
Vægt	3000 g