PCE-FRQ 500


Direction
Micro-Pointer
Microwave Antenna
Frequency range:50MHz-12 GHz
Type:Log-periodic array
LOW
Full-Band Detector
RSSI: -56 dBm
PWR: 1600
FREQUENCY SCANNER
PCE-FRQ 500
SIGNAL Indicator
FULL Band Detector
GSM GPS Tracker Detector
WIFI Hidden Camera Finder
Magnet Tracker Detector
Aux To APP
MUTE
POWER
MODE
RANGE

Especificação

Dados técnicos gerais	
Frequência	50 ... 8000 MHz
Frequência | Informação adicional	GSM: 885 ... 915 MHz GSM: 1710 ... 1755 MHz Wifi: 2401 ... 2484 MHz
Tipo do display	LCD
Tamanho do display	2,6 polegada
Interface	USB-C, AUX
Tempo de operação	8 h
Distância de trabalho	10 cm ... 10 m
Sensibilidade	Ajustável: alto ou baixo
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	5V DC, 500mA
Bateria	1 x 3,7 V interno , Lítio
Capacidade	1100 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	-20 ... 60 °C , 5 ... 95 % HR
Dimensões (C x L x A)	135 x 75 x 17 mm
Peso	238 g